

ARTIKEL NR. 5277

DOTLUX LED Funk-Empfänger/DimmerTuya & Fusion Triac Empfänger 1,5A 1Kanal 100 - 240V AC



zur Artikelseite



- WiFi + Dotlux Fusion Technology + Push AC Phasenanschnittdimmer, 1 Kanal Ausgang.
- Zum Dimmen und Schalten von einfarbigen dimmbaren LED-Lampen oder Halogenlampen
- Tuya APP Cloud-Steuerung, unterstützt das Ein-/Ausschalten, Helligkeitseinstellung, verzögertes Ein-/Ausschalten des Lichts, Timer, Szenen- und Musikwiedergabefunktion.
- Sprachsteuerung, unterstützt Amazon ECHO und smarte Lautsprecher.
- Dimmart über Dip-Schalter einstellbar, Phasenabschnitt/anschnitt
- Minimale Helligkeit kann per Taster voreingestellt werden
- zusätzlicher, kabelgebundener Push Taster Steuereingang
- Jeder Dimmbaustein kann auch als TUYA to Fusion Konverter arbeiten
- Über die Tuya APP, können eine oder mehrere LED-Controller oder Treiber synchron angesteuert werden
- Einfacher Einbau in Standard-Wandverteilerdosen hinter einem Drucktaster
- Überhitzungs-/Überlastungsschutz, automatische Wiederherstellung
- Einschaltstrom der angeschlossenen LED-Leuchten/Vorschaltgeräten darf nicht größer sein als 130A

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.048	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		ART DER STEUERUNG	Phasenanschnitt/Phasenabschnitt
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	100-240 AC
ABMESSUNGEN		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
Breite: 52mm		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Ja
Höhe: 26mm		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Ja
Länge: 52mm		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Ja
		GEEIGNET FÜR DOTLUX FUSION	Ja
		GEEIGNET FÜR TUYA	Ja
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941934459
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	52
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	52
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	26
		ELDAS-NO.	941934459