



## f.80450 Funkhandsender 2-Kanal Select 4 ZONEN

Artikel-Nr.: 80576

Der rutec Funkhandsender verfügt über bis zu 4 Zonen und eignet sich · für zweifarbige (Select) Funkempfänger · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · CE, REACH, RoHS · Betriebsspannung: 3x AAA Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) · Reichweite: 30 Meter (bei freier Sicht) · Sendefrequenz: 868 MHz · Dimmbereich 0,1 - 100% · mit Memory-Effekt · unabhängig Steuerung von bis zu 4 Zonen · hochsensibles Touch-Farbrad · dadurch schnelle und präzise Farb- bzw. Helligkeitskontrolle · dimmen und schalten von Einzel- und Mischfarben · pro Zone 3 Kurzspeichertasten für individuelle Lichtszenen · inklusive magnetischer Wandhalterung zum Schrauben oder Kleben

### TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094805764
Katalog Farbcode	Schwarz
Länge	120.00 mm
Breite	55.00 mm
Höhe	17.00 mm
Leuchte	Ohne
Schutzart IP	20
Input Spannung	4,5
Gehäuse-Code	Kunststoff





## f.80450 Funkhandsender 2-Kanal Select 4 ZONEN

Artikel-Nr.: 80576

### TECHNISCHE DATEN

Effizienz 98.00

Temperaturbereich -20 - 50

