

ARTIKEL NR. 5000-01-10V

**DOTLUX Funk- und Tastdimmer für Systeme mit 0-10V/1-10V Eingang Pmax=1840W
Uin=110-240VAC 433,920MHz ISM**



zur Artikelseite

- Steuereinheit mit Dimmfunktion für Geräte mit einem Eingang von 0-10 V oder 1-10 V
- Die kleinen Ausmaße ermöglichen eine einfache Installation in der Zwischendecke und/oder Verteilerkästen

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.053	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 AC/DC
		SCHUTZKLASSE	I
		AUSGANGSSPANNUNG	110 - 240 AC
		GARANTIE IN JAHREN	0
		ART DER STEUERUNG	1 - 10 V
ABMESSUNGEN		KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
Länge: 174mm		KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
Breite: 46mm		KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
Höhe: 35mm		KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
		GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	941902779
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	174
		DURCHMESSER IN MM	0
		ABMESSUNGEN BREITE MM	46
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	35
		ELDAS-NO.	941902779