

ARTIKEL NR. 5000-04-CV

**DOTLUX Funk- und Tasterdimmer für Systeme mit 12-36 V DC Pmax=360-860W, 4 Ausgänge. RX-Funk**



zur Artikelseite

- Funk Steuereinheit mit Dimm Funktion für einfarbige LED
- 4 Ausgänge max. 8A
- 3 Kabeleingänge
- integrierte Zugentlastung

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.012	<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
		<b>AUSGANGSSPANNUNG</b>	12 - 36 DC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	0
		<b>ART DER STEUERUNG</b>	Sine Wave Reduction
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI</b>	Nein
<b>Länge:</b> 174mm		<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>Breite:</b> 46mm		<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>Höhe:</b> 35mm		<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
		<b>GEHÄUSE</b>	Kunststoffgehäuse
		<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
		<b>ELDAS-NR.</b>	941904979
		<b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>	174
		<b>DURCHMESSER IN MM</b>	0
		<b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>	46
		<b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>	35
		<b>ELDAS-NO.</b>	941904979