



Elektronische/ Sicherheits-Starter

S2E 18-22W SER 220-240V BL UNP/20X25BOX

Unsere Premium-Starter eignen sich für den Leuchtstofflampenbetrieb an konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten.

Hinweise

- Austausch des Starters bei Austausch der Leuchtstofflampe empfohlen

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Systembeschreibung	Tandembetrieb

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	18 22 W
Impulsspannung (min.)	800 V
Primärspannung (min.)	70 V
Spannung (Nom)	220-240 V

Systemeigenschaften	
Kondensator	Nein

Mechanische Kenndaten	
Gehäusefarbe	Blau

Sockelinformation	2 Pin
-------------------	-------

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150076498026
Bestell-Produktname	S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT
EAN/UPC - Produkt	8711500764980
Bestellcode	76498026
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	500
SAP-Material	926000192603
Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g

Elektronische/Sicherheits-Starter

Abmessungsskizzen

F

Product	C (max)	E (max)
S2E 18-22W SER 220-240V BL/20X25CT	40,3 mm	21,5 mm

S2E 18-22W SER 220-240V BL MK3

