



230V AC dimmbar Phasenabschnitt LED Konverter 600mA 18W-25W

Artikel-Nr.: 85985

rutec LED Konverter Konstantstrom-dimmbar · für die Innenanwendung · IP64 · Eingebaute aktive Blindstromkompensation (Aktiv PFC) · Schutzklasse II, CE, RoHS · Schutz gegen Kurzschluss, Überlast und Überspannung · Primär- und Sekundärseitig 1 Zu- bzw. Ableitung · Dimmbar mit Phasen Abschnittsdimmern · Gehäuse: Kunststoff · Eingangsspannung: 230V AC · Ausgangsstrom: 600mA · Leistung: 18-25,2 Watt

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094859859 |
| Katalog Farbcode | Weiss |
| Länge | 85.00 mm |
| Breite | 54.00 mm |
| Höhe | 32.50 mm |
| Leuchte | Ohne |
| Schutzart IP | 64 |
| Leistung | 18-25,2 W |
| Psb | 0,00 W |





230V AC dimmbar Phasenabschnitt LED Konverter 600mA 18W-25W

Artikel-Nr.: 85985

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|------------|
| P _{no} | 2,60 W |
| Strom | 600 mA |
| Input Spannung | 230 |
| Output Spannung | 30-42 |
| Gehäuse-Code | Kunststoff |
| Toleranz | 6.00 |
| Temperaturbereich | -20 - 70 |
| Geeignete Lichtquelle | LED |

